

Návod ATLAS K 15 USB – LED nabíjecí světla USB / LED nabíjacie svetla USB

CZ	SK
<ul style="list-style-type: none"> • dobíjecí sada světel se skládá ze světlometu a zadního světla • schváleno dle německých předpisů o silničním provozu • držák pro Ø 19–35 mm • rychlá montáž bez nářadí • dobíjecí kabel USB 	<ul style="list-style-type: none"> • dobíjacia sada svetiel sa skladá zo svetlometov a zadného svetla • schválené podľa nemeckých predpisov o cestnej premávke • držiak pre Ø 19-35 mm • rýchla montáž bez náradia • dobíjací kábel USB
<p>Světlomet</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bílá LED • 2 režimy: max. svícení 30 Lux, poloviční svícení 15 Lux • až 70 lumenů • ukazatel nabití baterie • lithiová dobíjecí baterie 3,7 V / 1 200 mAh • otočný držák o 360° <p>Zadní světlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 červená LED • nastavitelný úhel svícení • ukazatel nabití baterie a nabíjení • dobíjecí lithium-polymerová baterie 	<p>Svetlomet</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 biela LED • 2 režimy: max. Svietenie 30 Lux, polovičná svietenia 15 Lux • až 70 lúmenov • ukazovateľ nabitia batérie • lítiová dobíjacie batérie 3,7 V / 1 200 mAh • otočný držiak o 360° <p>Zadné svetlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 červená LED • nastaviteľný uhol svietenia • ukazovateľ nabitia batérie a nabíjanie • dobíjacia lítium-polymérová batéria
<p>Integrovaná nabíjecí baterie 3,7V 240 mAh – nelze vyměnit. Před prvním použitím proveďte úplné nabití.</p>	<p>Integrovaná nabíjacie batérie 3,7 V 240 mAh - nemožno vymeniť. Pred prvým použitím vykonajte úplné nabitie.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Když se rozsvítí červená kontrolka stavu baterie, nabijte akumulátor. Během nabíjení svítí ukazatel úrovně zeleně, když je akumulátor plně nabitý ukazatel zhasne. Doba nabíjení: cca. 3-4 hodiny (přední světlo), 2-3 hodiny (zadní světlo). 2. Před použitím světla zkontrolujte, zda je akumulátor nabitý. 3. Testováno a schváleno v souladu s německými vnitrostátními předpisy o silničním provozu. 4. Obě světla musí být pevně uchycená na jízdním kole. Světelnému paprsku nesmí bránit žádná část kola. 5. Když je akumulátor plně nabitý a do jedné hodiny se rozsvítí ukazatel stavu baterie, tak světla vyměňte. Při poruše světelné diody se mění celé světlo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keď sa rozsvieti červená kontrolka stavu batérie, nabite akumulátor. Počas nabíjania svieti indikátor úrovne zelene, keď je akumulátor plne nabitý indikátor zhasne. Doba nabíjania: cca. 3-4 hodiny (predné svetlo), 2-3 hodiny (zadné svetlo). 2. Pred použitím svetla skontrolujte, či je akumulátor nabitý. 3. Testované a schválené v súlade s nemeckými vnútroštátnymi predpismi o cestnej premávke. 4. Obe svetlá musia byť pevne uchycená na bicykli. Svetelnému lúča nesmie brániť žiadna časť bicykla. 5. Keď je akumulátor plne nabitý a do jednej hodiny sa rozsvieti ukazovateľ stavu batérie, tak svetla vymeňte. Pri poruche svetelné diódy sa mení celé svetlo.

